



**Паспорт изделия  
Z-003  
База с изолятором короткого замыкания  
для извещателей ИП212-052Z (Z-052)  
и ИП101-062Z-A1 (Z-062)**



### Назначение:

- При возникновении короткого замыкания (КЗ) в шлейфе, отключает короткозамкнутую часть шлейфа между двумя ближайшими изоляторами КЗ (Z-011 модуль изолятора КЗ или база с изолятором КЗ Z-003/ Z-005).

### Особенности:

- Имеет встроенный индикатор (светодиод), который загорается при срабатывании изолятора КЗ, что облегчает визуальное обнаружение проблемного участка шлейфа.
- Не имеет адреса.
- Применяется с извещателями ИП212-052Z (Z-052) и ИП101-062Z-A1 (Z-062).

### Комплектность.

База с изолятором КЗ Z-003 \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт изделия \_\_\_\_\_ экз.

### Технические параметры:

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	500 мкА
Режим КЗ	8 мА
Ток перехода в режим изоляции	500 мА
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90x20
Вес, г.	60

### Подключение:

- Вход шлейфа подключается к клеммам 1,2 (L+IN, L-).
- Выход шлейфа подключается к клеммам 3,4 (L+OUT, L-).
- Для визуальной проверки правильности установки извещателя на базу, нужно убедиться в совмещении «ключей» на пластиковом корпусе базы и извещателя.



## **ВНИМАНИЕ!**

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.**

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться в местах, доступных для обслуживания. Место установки должно быть помечено для облегчения доступа.

## **Свидетельство о приемке и упаковке.**

База с изолятором КЗ Z-003, в количестве \_\_\_ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

**Дата продажи:**

**Представитель** \_\_\_\_\_

## **Сведения о сертификации.**

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

## **Гарантии изготовителя.**

Средний срок службы базы - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

## **Рекламации отправлять по адресу:**

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: [sales\\_Zl@specmont.ru](mailto:sales_Zl@specmont.ru), <https://z-line.su>.